



296110



Regolatore luce a manopola universale (R, L, C, LED) A scatto soft, CONTROLLO LUCI

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo A spinta e a rotazione

Funzioni

- Avvio soft salvalampada

Comandi e indicatori

- A scatto soft

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale 230 V
 Frequenza nominale 50/60 Hz

Tensione

Tensione d'esercizio 230 V AC

- Possibilità di effettuare prove di tensione senza smontaggio

Protezione

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Potenza

Trasformatori convenzionali dimmerabili 20...420 VA
 Potenza di perdita a pieno carico ≈ 4 W
 Trasformatori elettronici 20...420 W

Misure

Ingresso di derivazione Con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) a un tasto, Con ingresso per inserto di derivazione per regolatori di luce a manopola universali

Materiali

Colore non applicabile
 Materiale Plastica / metallo

Dimensioni

Profondità d'incasso 24 mm
 Ø massa dell'asse 4 mm

Controllo del LED

Lampade LED Retrofit dimmerabili da 230 V 3...100 W

Controllo delle lampadine a incandescenza

Lampade a incandescenza e alogene 230 V 20...420 W

Installazione, montaggio

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

Collegamento

| | |
|----------------|---------------------------|
| Tipo di carico | universale e LED retrofit |
|----------------|---------------------------|

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Sezione conduttore | 0,5...4 mm ² |
|--------------------|-------------------------|

- Con morsetti a vite

Articoli forniti

- Con trasduttore incrementale

Equipaggiamento

- Con memoria intensità luminosa

Uso

| | |
|---------|---------------|
| _empty_ | A scatto soft |
|---------|---------------|

Sicurezza

| | |
|---------------|----|
| Senza alogeni | si |
|---------------|----|

Identificazione

| | |
|------------------------|----------------|
| Applicazioni, impieghi | Controllo luci |
|------------------------|----------------|

| | |
|----------------------------|----------------|
| Linea di design principale | CONTROLLO LUCI |
|----------------------------|----------------|