



85145124



IP20

## KNX-Funk Taste 1fach quicklink Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert

### Technische Merkmale

#### Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Speicherung von Szenen sperrbar
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

#### Kontrollen und Indikatoren

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

#### Konnektivität

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Funkprotokoll       | KNX-Funk |
| Empfänger-Kategorie | 2        |

#### Leistung

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Funk Sendeleistung | < 10 mW |
|--------------------|---------|

#### Messung

|  |                         |
|--|-------------------------|
| relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) | 0..65 % (ohne Betauung) |
|--|-------------------------|

#### Werkstoff

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Designlinienfarbe       | alu                      |
| RAL Farbe               | RAL 9006 - Weißaluminium |
| Material / Verarbeitung | lackiert                 |
| Werkstoff               | Thermoplast              |
| Oberfläche              | samt                     |

#### LED Steuerung

|     |   |
|-----|---|
| LED | mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige |
|-----|---|

#### Anschluss

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

#### Einstellungen

- obere und untere Bedienfläche auf 1fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige

#### Ausstattung

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Anzahl Funk-Kanäle   | 2                        |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen   | max. 20 Sender/Empfänger |
| Transmitter duty cycle   | 1 %                      |
| - Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar |                          |

**Sicherheit**

---

- mit Demontageschutz

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...45 °C

---

- niedriger Eigenenergiebedarf

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung

Lichtsteuerung, KNX-Funk - Bediensysteme

---

Haupt-Designlinie

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

---

Sekundär Designlinie(n)

Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

---