



85655224



IP20

quicklink

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert

Technische Merkmale

Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

Kontrollen und Indikatoren

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- mit Konfigurations-Taste

Konnektivität

| | |
|---------------------|----------|
| Funkprotokoll | KNX-Funk |
| Empfänger-Kategorie | 2 |

Frequenz

| | |
|--------------------|-----------|
| Funk Sendefrequenz | 868,3 MHz |
|--------------------|-----------|

Leistung

| | |
|--------------------|---------|
| Funk Sendeleistung | < 10 mW |
|--------------------|---------|

Messung

| | |
|--|------------------------|
| relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) | 0..65 % (ohne Betaung) |
|--|------------------------|

Batterie

| | |
|---|-----|
| Lebensdauer Batterie [Jahre] | ≈ 5 |
| - mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430 | |

Werkstoff

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Designlinienfarbe | alu |
| RAL Farbe | RAL 9006 - Weißaluminium |
| Material / Verarbeitung | lackiert |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | samt |

Abmessungen

| | |
|------------|-------|
| Aufbauhöhe | 14 mm |
|------------|-------|

LED Steuerung

| | |
|-----|---|
| LED | mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED |
|-----|---|

Montage

| | |
|------------|--|
| Montageart | für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung |
|------------|--|

Anschluss

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Einstellungen

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Funk-Kanäle | 2 |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen | max. 20 Sender/Empfänger |
| Transmitter duty cycle | 1 % |

Sicherheit

- mit Demontageschutz

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...45 °C |
| - niedriger Eigenenergiebedarf | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|--|
| Gewerk / Anwendung | KNX-Funk - Bediensysteme |
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9 |