85365100

BERKER.NET

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Tempo di bloccaggio	10 s

- Modo operativo comandato da µ processore
- Funzioni supplementari ETS: modalità di esercizio on/off, pulsanti, gradazione regolazione della luce, visualizzazione della luminosità, movimento di richiamo scenari, nessun movimento di richiamo scenari
- Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
- Funzioni quicklink: interruzione a tempo, pulsante contatto di chiusura

Comandi e indicatori

Numero segmenti di commutazione	123456792

- Con pulsante di configurazione

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2

Frequenza

Radiofrequenza di trasmissione	868,3 MHz

Potenza

Potenza di radiotrasmissione	< 10 mW

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	99999 % (senza condensa)
Campo di rilevamento, semiovale	≈ 16 x 16 m

Portata

Portata frontale	≈ 16 m
Portata laterale	a ≈ 8 m m

Coperchio

Copertura	Con elementi di copertura di limitazione del campo di rilevamento

Rilevazione

Numero zone di rilevamento	123456792
Angolo di rilevamento	220 °

Materiali

Materiale	plastica

Dimensioni

Profondità	153 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,5 m
Altezza	130 mm
Larghezza	91 mm

Illuminazione

Soglia di luminosità, impostabile	≈ 5…1000 lx

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adattatore

Collegamento

Numero di settori	123456792

- Integrazione tramite radio KNX/gateway TP a parete nel sistema TP KNX

Impostazioni

Soglia di sensibilità impostabile	20…100 %
Ritardo di spegnimento, impostabile	≈ 1 s…3 h

- Configurazione quicklink senza strumenti tramite pulsanti e indicatori LED

Articoli forniti

- Piastra di supporto per e materiale di fissaggio inclusi nella fornitura

Equipaggiamento

Numero di canali radio	1
Numero di collegamenti quicklink	max. 20 trasmettitori/ricevitori
Transmitter duty cycle	1 %

- Orientabile verticalmente e rotabile orizzontalmente

Sicurezza

- Con protezione sottostrisciamento

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-20…55 °C

- Basso utilizzo di energia

Identificazione

Linea di design principale	BERKER.NET
Serie	Rilevatore di movimento