



85875120



## Elektronik-Plattform

Technische Merkmale

### Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung

### Ausführung

- konfektioniert, mit 2-adriger Leitung

### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte ja

- mit Handbetätigung Ein/Aus
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

### Konnektivität

Bussystem Funkbus	ja
Bussystem LON	nein
Bussystem Powernet	nein
Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2
- mit unabhängigem, netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt	

### Spannung

Systemspannung 230V AC

### Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
Eingangs-Signalstrom	33 µA
Schaltstrom	10 A
Haltestrom in AC1 für den Kontakt Stromverlauf oder zone 1	0,85 A

### Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk Empfangsfrequenz	868,3 MHz

### Leistung

konventionelle Trafos	10...175 VA
Elektronische Trafos	600 W
Funk Sendeleistung	< 10 mW

### Messung

Eingangs-Abtastspannung	5 V
relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 % (ohne Betauung)

### Fühler

Abmessungen Sensor (Ø x H)	53 x 30 mm
----------------------------	------------

### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	lichtgrau
-------------------------------	-----------

### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	40 mm
Abmessungen (dxH)	40x40x18
Durchmesser	53 mm
Höhe	30 mm

### Leuchtstofflampen Steuerung

Leuchtstofflampen parallelkompensiert	36 W
---------------------------------------	------

### LED Steuerung

Max. Anzahl von LED/ESL Lampen	10
Leistung LED	70 W
LED	mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus, mit Konfigurations- und Funktions-LED

### Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	200 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W

### Montage

Montageart	für den Einbau hinter UP-Einsätzen
------------	------------------------------------

### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 1,5mm <sup>2</sup>
Kontaktart	semi-conductor
Anschlussart	Schraubtechnik
- mit Schraub-Liftklemmen	
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System	

### Kabel

Binär-Leitungslänge verlängerbar auf	max. 5 m
Binär-Leitungslänge	≈ 20 cm

### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system, easy, PB
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige	

### Lieferumfang

Busankopplung inklusive	ja
-------------------------	----

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1
Anzahl Funk-Kanäle	1
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	nein
Transmitter duty cycle	1 %

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-15...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C
- niedriger Eigenenergiebedarf	

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	KNX-Funk - Aktoren
Produktfamilie:	Produktfamilie: Ausgabe
Haupt-Designlinie	Elektronik-Plattform