



85245277



IP20

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink Berker K.5, alu matt, lackiert

Technische Merkmale

Funktion

Jalousie-Laufzeit 2 min

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Lamellenstand für Szene speicherbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

Kontrollen und Indikatoren

- Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Leistung

Funk Sendeleistung < 10 mW

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0...65 % (ohne Betauung)

Fühler

- Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor

Werkstoff

Designlinienfarbe alu

RAL Farbe RAL 9006 - Weißaluminium

Material / Verarbeitung lackiert

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche matt

LED Steuerung

LED mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperricherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige

Anschluss

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

Einstellungen

Lamellenverstellzeit	(einstellbar) 50 ms...2,5 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 150 ms
Lamellenverstellung bei Signaldauer	< 1 s
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0,4 s

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle	1
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Selbsthaltung für 2 min bei Signaldauer	> 1 s
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0,4 s
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s

Sicherheit

-
- mit Demontageschutz
-

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
--------------------	------------

- niedriger Eigenenergiebedarf

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Jalousiesteuerung, KNX-Funk - Bediensysteme
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Sekundär Designlinie(n)	Elektronik-Plattform, Berker K.5
