


85122200

IP20

**Inserto di commutazione doppio BERKER.NET**

Caratteristiche tecniche

**Funzioni**

- Avvio soft salvalampada

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |

**Tensione**

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 230 V AC |

**Protezione**

| | |
|---|---|
| Fusibile | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) |

**Potenza**

| | |
|---|---|
| Trasformatori convenzionali dimmerabili | per canale 35…300 VA |
| Potenza assorbita - standby (canale 1/canale 2) | < 0.3/0.7 W |
| Trasformatori elettronici e Bi-Mode | per canale 35…300 VA |

**Misure**

| | |
|---|---|
| Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) | 0…65 % (senza condensa) |
| Ingresso di derivazione | Con 2 ingressi di derivazione per pulsanti (contatto di chiusura) a un tasto |

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Colore | non applicabile |
| Materiale | Plastica / metallo |

- Nessun collegamento di conduzione tra anello di supporto e graffe a espansione

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità d'incasso | 32 mm |

**Controllo delle lampadine fluorescenti**

| | |
|---|---|
| Lampade a risparmio energetico dimmerabili | per canale 15…54 W |

**Controllo del LED**

| | |
|---|---|
| Lampade LED Retrofit dimmerabili da 230 V | per canale 12…40 W |

**Controllo delle lampadine a incandescenza**

| | |
|---|---|
| Lampade a incandescenza e alogene 230 V | per canale 35…300 W |

**Installazione, montaggio**

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |

### Collegamento

| | |
|---|---|
| Morsetti a vite (max.) | 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² |

- Con morsetti a vite

### Cavo

| | |
|---|---|
| Lunghezza cavo di carico | max. 100 m |
| Lunghezza cavo derivazioni | max. per canale 50 m |

### Impostazioni

- Ottimizzazione della regolazione della luce mediante impostazione di precisione del tipo di carico e modalità di regolazione specifiche

### Equipaggiamento

- impostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect)

### Condizioni d'impiego

| | |
|---|---|
| Temperatura d’esercizio | -5…45 °C |

- Basso utilizzo di energia

### Identificazione

| | |
|---|---|
| Applicazioni, impieghi | Rilevatore di movimento, Radio KNX - Sistemi di comando, Controllo luci |
| Linea di design principale | BERKER.NET |

### Istruzione

| | |
|---|---|
| Hinweistext | {\b Indicato esclusivamente per il funzionamento con carichi dimmerabili!} |

- {\b Attenzione!}
  Collegare esclusivamente lampade a risparmio energetico da 230 V {\b dimmerabili} o lampade LED Retrofit.