


85422100

IP20

**BERKER.NET**

Caratteristiche tecniche

**Funzioni**

- Avvio soft salvalampada

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |

**Tensione**

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 230 V AC |

**Protezione**

| | |
|---|---|
| Fusibile | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) |

**Misure**

| | |
|---|---|
| Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) | 0…65 % (senza condensa) |

**Materiali**

- Nessun collegamento di conduzione tra anello di supporto e graffe a espansione

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità d'incasso | 32 mm |

**Collegamento**

| | |
|---|---|
| Morsetti a vite (max.) | 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² |

- Con morsetti a vite

**Cavo**

| | |
|---|---|
| Lunghezza cavo di carico | max. 100 m |
| Lunghezza cavo derivazioni | max. 50 m |

**Impostazioni**

- Ottimizzazione della regolazione della luce mediante impostazione di precisione del tipo di carico e modalità di regolazione specifiche

**Equipaggiamento**

| | |
|---|---|
| Ingresso di derivazione | si |

- impostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect)
- Intervento a inizio o fine di fase a seconda del tipo di carico, autoimpostabile

**Condizioni d'impiego**

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -5…45 °C |

- Basso utilizzo di energia

**Identificazione**

| | |
|---|---|
| Applicazioni, impieghi | Controllo luci, Radio KNX - Sistemi di comando, Rilevatore di movimento |
| Linea di design principale | BERKER.NET |