85346183

IP20

**Rilevatore di movimento comfort radio KNX 2,2 m quicklink BERKER S.1/B.3/B.7, alluminio opaco, verniciato**

Caratteristiche tecniche

### Funzioni

- Modo operativo comandato da µ processore
- Funzioni supplementari ETS: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, pulsanti, visualizzazione dello stato, gradazione regolazione della luce, visualizzazione della luminosità, movimento di richiamo scenari, nessun movimento di richiamo scenari
- Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
- Funzione party per l'attivazione per 2 ore
- Con funzione di memoria per la simulazione di presenza
- Con blocco pulsanti
- Preavviso di disattivazione sugli inserti per regolazione luce
- Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante
- Richiamo degli scenari tramite apparecchi radio KNX
- Memorizzazione di scenari bloccabile
- Funzioni quicklink: commutazione, regolazione della luce, 2 scenari, interruzione a tempo, pulsante contatto di chiusura, memoria, comando forzato, Master-Slave

### Compatibilità

- Comando dell'unità slave opzionale tramite pulsante di installazione

### Comandi e indicatori

- Comandabile a distanza mediante trasmettitore quicklink
- Con pulsante di configurazione e di funzione
- Con pulsante per Off/On/Automatico/Memoria/Funzione party

### Connettività

| | |
|---|---|
| Protocollo radio | Radio KNX |
| Categoria ricevitore | 2 |

### Frequenza

| | |
|---|---|
| Radiofrequenza di trasmissione | 868,3 MHz |

### Potenza

| | |
|---|---|
| Potenza di radiotrasmissione | < 10 mW |

### Misure

| | |
|---|---|
| Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) | 0…65 % (senza condensa) |
| Campo di rilevamento, rettangolare | ≈ 8 x 12 m |

### Portata

| | |
|---|---|
| Portata frontale | ≈ 8 m |
| Portata frontale (ad altezza di montaggio di 1,1 m) | ≈ 4 m |
| Portata laterale | a ≈ 6 m |
| Portata laterale (ad altezza di montaggio di 1,1 m) | a ≈ 3 m |

### Rilevazione

| | |
|---|---|
| Numero zone di rilevamento | 2 |
| Angolo di copertura impostabile | per lato ≈ 45…90 ° |

### Materiali

| | |
|---|---|
| Colore linea di design | alluminio |
| Colore RAL | RAL 9006 - Alluminio brillante |
| Materiale / lavorazione | verniciato |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Opaco |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza d'installazione | 34 mm |
| Altezza di montaggio nominale | 2,2 m |

### Illuminazione

| | |
|---|---|
| Soglia di luminosità, impostabile | ≈ 5…1000 lx , Esercizio diurno |

### Controllo del LED

| | |
|---|---|
| LED | Visualizzazione di compatibilità modulo/inserto LED, Con LED di configurazione e di funzione, Con LED di esercizio e di stato rosso/verde/arancione |

### Collegamento

- Integrazione tramite radio KNX/gateway TP a parete nel sistema TP KNX

### Impostazioni

| | |
|---|---|
| Soglia di sensibilità impostabile | 10…100 % |
| Ritardo di spegnimento, impostabile | ≈ 1 s…3 h |
| Preavviso di disattivazione con gradazione regolazione luce al 50% per | 30 s |

### Equipaggiamento

| | |
|---|---|
| Numero di canali radio | 1 |
| Numero di collegamenti quicklink | max. 20 trasmettitori/ricevitori |
| Transmitter duty cycle | 1 % |

### Sicurezza

- Con protezione antismontaggio

### Condizioni d'impiego

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -5…45 °C |

- Basso utilizzo di energia

### Identificazione

| | |
|---|---|
| Applicazioni, impieghi | Rilevatore di movimento, Radio KNX - sensori |
| Linea di design principale | BERKER S.1/B.3/B.7 |
| Serie | Piattaforma elettronica, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |