



85146189



IP20

## KNX-Funk Taste 2fach quicklink Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- Speicherung von Szenen sperrbar
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

#### Kontrollen und Indikatoren

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste

#### Konnektivität

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Funkprotokoll       | KNX-Funk |
| Empfänger-Kategorie | 2        |

#### Leistung

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Funk Sendeleistung | < 10 mW |
|--------------------|---------|

#### Messung

|  |                         |
|--|-------------------------|
| relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) | 0..65 % (ohne Betauung) |
|--|-------------------------|

#### Werkstoff

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß           |
| RAL Farbe         | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff         | Thermoplast         |
| Oberfläche        | glänzend            |

#### LED Steuerung

|     |   |
|-----|---|
| LED | mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige |
|-----|---|

#### Anschluss

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

#### Einstellungen

- obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige

#### Ausstattung

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Funk-Kanäle             | 4                        |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen | max. 20 Sender/Empfänger |
| Transmitter duty cycle         | 1 %                      |

- Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar

#### Sicherheit

---

- mit Demontageschutz

---

#### Verwendung Bedingungen

---

Betriebstemperatur

-5...45 °C

---

- niedriger Eigenenergiebedarf

---

#### Kennzeichnung

---

Gewerk / Anwendung

Lichtsteuerung, KNX-Funk - Bediensysteme

---

Haupt-Designlinie

Berker S.1/B.3/B.7

---

Sekundär Designlinie(n)

Elektronik-Plattform, Berker S.1, Berker B.3, Berker  
B.7

---