



85801200



IP20

## KNX-Funk Magnetkontakt Elektronik-Plattform, polarweiß matt

### Technische Merkmale

#### Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: Wert, Verzögerungszeit, Tastenfunktion, Batteriezustand
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- quicklink Funktionen: Schalten, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung

#### Kontrollen und Indikatoren

- mit Konfigurations-Taste

#### Konnektivität

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Funkprotokoll       | KNX-Funk |
| Empfänger-Kategorie | 2        |

#### Frequenz

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Funk Sendefrequenz | 868,3 MHz |
|--------------------|-----------|

#### Leistung

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Funk Sendeleistung | < 10 mW |
|--------------------|---------|

#### Messung

|  |                         |
|--|-------------------------|
| relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) | 0..65 % (ohne Betauung) |
|--|-------------------------|

#### Batterie

|   |     |
|---|-----|
| Lebensdauer Batterie [Jahre]              | ≈ 4 |
| - mit 2 Micro Alkaline Batterien AAA LR03 |     |

#### Werkstoff

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß           |
| RAL Farbe         | RAL 9010 - Reinweiß |
| Oberfläche        | matt                |

#### Abmessungen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Länge                | 138 mm    |
| Abstand zum Magneten | max. 5 mm |
| Höhe                 | 31 mm     |
| Breite               | 31,4 mm   |

#### LED Steuerung

|     |   |
|-----|---|
| LED | mit Konfigurations-LED, mit Sendestatus-,<br>Batterisstatus- und Kontroll-LED |
|-----|---|

#### Anschluss

- mit zusätzlichen Schraubklemmen für drahtgebundene Reedkontakte
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

#### Einstellungen

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige

#### Lieferumfang

- mit Klebepads zur Befestigung

#### Zubehör

- mit Adaptern für den Höhenausgleich des Magneten

#### Ausstattung

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Funk-Kanäle             | 1                        |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen | max. 20 Sender/Empfänger |
| Transmitter duty cycle         | 1 %                      |

#### Verwendung Bedingungen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur             | 0...50 °C |
| - niedriger Eigenenergiebedarf |           |

#### Gewicht

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | ≈ 70 g |
|---------|--------|

#### Kennzeichnung

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Gewerk / Anwendung | KNX-Funk - Sensoren  |
| Haupt-Designlinie  | Elektronik-Plattform |