85875121

quicklink

BERKER.NET

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Funzioni supplementari ETS: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, comando pulsanti su/giù, pulsanti, 2 allarmi visualizzazione dello stato
- Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
- Memorizzazione di scenari bloccabile
- Richiamo degli scenari tramite apparecchi radio KNX
- Funzioni quicklink: commutazione, 2 scenari, interruzione a tempo, pulsante contatto di chiusura, interruzione a tempo

Versione

- Confezionato, con cavo a 2 anime

Comandi e indicatori

- Con azionamento manuale On/Off
- Comando ad es. tramite interruttore, pulsante, timer
- Con pulsante di configurazione e di funzione

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no
Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2

- Con ingresso binario indipendente alimentato dalla rete per contatti senza potenziale

Corrente

Numero d'ingressi per modulo Tebis	2
Corrente di segnale in ingresso	33 µA
Corrente massima traversante	3 A
Corrente AC1 per la zona-percorso di contatto 1	3 A

Frequenza

Frequenza di trasmissione	868 MHz
Radiofrequenza di ricezione	868,3 MHz

Potenza

Potenza dissipata totale	450 mW
Potenza dissipata dalla bobina	150 mW
Trasformatori elettronici	600 W
Potenza di radiotrasmissione	< 10 mW

Misure

Tensione di scansione d'ingresso	5 V V
Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	0…65 % (senza condensa)

Rilevazione

Dimensioni sensore (Ø x A)	53 x 30 mm

Materiali

Colore indipendente delle linee di design	grigio chiaro

Dimensioni

Altezza del prodotto installato	40 mm
Diametro	53 mm
Altezza	30 mm

Controllo delle lampadine fluorescenti

Potenza lampade a illuminazione fluo	150W
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.	150W
- compensate in parallelo	36 W

Controllo del LED

_	20
Potenza LED	150 W
LED	Con LED di stato trasmissione e di controllo on/off, Con LED di configurazione e di funzione

Controllo delle lampadine a incandescenza

Potenza massima con lampade a incandescenza	500 W
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	1500 W

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,5 / 1,5mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,5 / 1,5mm²

- Con morsetti a sollevamento a vite
- Integrazione tramite radio KNX/gateway TP a parete nel sistema TP KNX

Cavo

Lunghezza cavo binario prolungabile fino a	max. 5 m
Lunghezza cavo binario	≈ 20 cm

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system, easy, PB

- Configurazione quicklink senza strumenti tramite pulsanti e indicatori LED

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si

Equipaggiamento

Numero di uscite	1
Numero di canali radio	1
Numero di collegamenti quicklink	max. 20 trasmettitori/ricevitori
Espansibilità modulare	no
Transmitter duty cycle	1 %

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-10…50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C

- Basso utilizzo di energia

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Radio KNX - attuatori
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: output
Linea di design principale	BERKER.NET