



85745277



IP20

quicklink

## Orologio radio KNX quicklink con display, BERKER K.5, alluminio opaco, verniciato

### Caratteristiche tecniche

#### Funzioni

Variazione per fasi solari	± 2 h
Generatore casuale	± 15 mn
Riserva di funzionamento	≈ 8 h

- Funzioni supplementari ETS: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dei tempi di scenario, tempo di regolazione della luce, pulsanti, visualizzazione dello stato
- Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
- Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile
- Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di attivazione)
- Con blocco pulsanti
- Funzioni quicklink: commutazione, 2 scenari, interruzione a tempo, pulsante contatto di chiusura, interruzione a tempo
- Con commutazione funzionamento manuale/automatico

#### Comandi e indicatori

- Il display LCD si illumina durante l'utilizzo
- Indicazione della compatibilità del modulo/insero sul display
- Contrasto display LCD regolabile

#### Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
------------------	-----------

#### Potenza

Potenza di radiotrasmissione	< 10 mW
------------------------------	---------

#### Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	0...65 % (senza condensa)
Precisione	± 3 min/anno

#### Materiali

Colore linea di design	alluminio
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

#### Collegamento

- Integrazione tramite radio KNX/gateway TP a parete nel sistema TP KNX

#### Impostazioni

Tempo	Con commutazione automatica ora legale/solare (disinseribile)
<ul style="list-style-type: none"><li>- Programma fasi solari per commutazione all'alba/tramonto con città/paese o immissione coordinate, impostabile individualmente</li><li>- Nel programma Standalone, i comandi radio e di derivazione non vengono eseguiti</li><li>- Programma vacanze per variazioni casuali degli orari di attivazione nel comando automatico</li></ul>	

### Equipaggiamento

Numero di canali radio	1
Numero di collegamenti quicklink	max. 20 trasmettitori/ricevitori
Numero di orari di manovra per accensione/spengimento	20
- 2 memorie di programma indipendenti e preimpostate, modificabili individualmente	

### Uso

_empty_	con display
---------	-------------

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Con protezione antismontaggio	

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
- Basso utilizzo di energia	

### Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Radio KNX - Sistemi di comando
Linea di design principale	BERKER K.5
Serie	Berker.Net, Berker K.5