



85655239



## KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic, polarweiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

#### Kontrollen und Indikatoren

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- mit Konfigurations-Taste

#### Konnektivität

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Funkprotokoll       | KNX-Funk |
| Empfänger-Kategorie | 2        |

#### Frequenz

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Funk Sendefrequenz | 868,3 MHz |
|--------------------|-----------|

#### Leistung

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Funk Sendeleistung | < 10 mW |
|--------------------|---------|

#### Messung

|  |                         |
|--|-------------------------|
| relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) | 0..65 % (ohne Betauung) |
|--|-------------------------|

#### Batterie

|   |     |
|---|-----|
| Lebensdauer Batterie [Jahre]                        | ≈ 5 |
| - mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430 |     |

#### Werkstoff

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Beschriftungsfarbe       | 105,105,105         |
| Designlinienfarbe        | polarweiß           |
| RAL Farbe                | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff                | Thermoplast         |
| Zu bedruckendes Material | ASA polarweiß       |
| Oberfläche               | glänzend            |

#### Abmessungen

|            |       |
|------------|-------|
| Aufbauhöhe | 14 mm |
|------------|-------|

#### LED Steuerung

|     |   |
|-----|---|
| LED | mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED |
|-----|---|

#### Montage

|            |  |
|------------|--|
| Montageart | für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung |
|------------|--|

#### Anschluss

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

#### Einstellungen

- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar

#### Ausstattung

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Funk-Kanäle             | 2                        |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen | max. 20 Sender/Empfänger |
| Konfigurationsart              | Laserdruck               |
| Transmitter duty cycle         | 1 %                      |

#### Sicherheit

- mit Demontageschutz

#### Verwendung Bedingungen

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Betriebstemperatur             | -5...45 °C |
| - niedriger Eigenenergiebedarf |            |

#### Kennzeichnung

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gewerk / Anwendung      | KNX-Funk - Bediensysteme  |
| Haupt-Designlinie       | Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic                                   |
| Sekundär Designlinie(n) | Elektronik-Plattform, Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic |