

**Attuatore di regolazione luce universale pro quadruplo per montaggio su guida KNX, grigio chiaro**

Caratteristiche tecniche

75314124



IP20

### Design

| | |
|---|---|
| Sistema bus | sì |
| Modalità di fissaggio | REG |

### Funzioni

| | |
|---|---|
| Modulo bus rimovibile | no |
| Modalità di esercizio | Accoppiamento di carico di 4 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite |

- Adatto a commutazione di diversi conduttori esterni
- Funzione di apprendimento per l'esercizio ottimizzato di lampade compatte a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
- Avvio soft salvalampada

### Comandi e indicatori

| | |
|---|---|
| Con indicatore a LED | si |
| Spia luminosa | Si |

- Azionamento manuale possibile anche senza bus, ad es. in cantiere
- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX
- Comando manuale per canale tramite pulsante con LED di stato integrato, con blocco della funzione KNX
- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale
- Interruttore di selezione per il comando manuale/tramite bus e impostazione carico
- Con pulsante di programmazione illuminabile

### Connettività

| | |
|---|---|
| Sistema bus radio frequenza | no |
| Sistema bus LON | no |
| Sistema bus Powernet | no |

### Principali caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 5200 mA |

### Tensione

| | |
|---|---|
| Tensione ausiliaria | 230 V AC |
| Tensione d’ingresso | 230 V AC |
| Tensione d’esercizio via bus | 21…32 V DC |

### Corrente

| | |
|---|---|
| Corrente assorbita bus (trasferimento dati) | 2,4 mA |

### Protezione

| | |
|---|---|
| Fusibile | Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED), Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED) |

### Potenza

| | |
|---|---|
| Potenza di illuminazione a incandescenza | 5 / 300 W |
| Potenza dissipata totale | 0,35 W |
| Potenza dissipata dalla bobina | 1 W |

### Alimentazione elettrica

| | |
|---|---|
| Tensione d'alimentazione | 230V AC |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG) | 8 modules |

### Controllo delle lampadine fluorescenti

| | |
|---|---|
| Potenza lampade a illuminazione fluo | 60W |

### Controllo del LED

| | |
|---|---|
| – | 8 |
| Potenza LED | 60 W |
| LED | LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale, Protezione dal surriscaldamento, visualizzazione tramite LED, Protezione contro i sovraccarichi, visualizzazione tramite LED |

### Collegamento

| | |
|---|---|
| Sezione minima con cavo flessibile | 0,75 / 2,5mm² |
| Sezione minima con cavo rigido | 0,75 / 2,5mm² |
| Tipo di carico | universale |
| Sezione conduttore (flessibile) | 0,75…2,5 mm² |
| Sezione conduttore (rigida) | 0,75…2,5 mm² |
| Tipo di connessione | Quick Connect |

- Con accoppiatore bus integrato
- con terminali QuickConnect
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

### Impostazioni

| | |
|---|---|
| Modalità di configurazione supportata | system |

- Comportamento in caso di caduta/ritorno tensione bus parametrizzabile

### Articoli forniti

| | |
|---|---|
| Collegamento bus incluso | si |

### Equipaggiamento

| | |
|---|---|
| Tipo di attenuatore | Modulo di controllo |
| Espansibilità modulare | no |

- Intervento a inizio o fine di fase a seconda del tipo di carico, autoimpostabile
- Gradazioni regolazione luce minima/massima per canale impostabili sull'apparecchio
- A rumore molto basso

### Uso

| | |
|---|---|
| comando locale / manuale | si |

### Sicurezza

| | |
|---|---|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
| Senza alogeni | no |

- Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti

### Condizioni d'impiego

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -5…45 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -20…70 °C |

### Identificazione

| | |
|---|---|
| Linea di design principale | KNX |