

85121200



IP20

Inserto relè BERKER.NET

Caratteristiche tecniche

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione d'esercizio	230 V AC

Potenza

Trasformatori convenzionali dimmerabili	1500 VA
Potenza assorbita - standby (canale 1/canale 2)	< 0.3/0.7 W
Potenza assorbita (stand-by)	< 0,3 W
Carico minimo contatto	≈ 15 W
Trasformatori elettronici e Bi-Mode	1500 W

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	0…65 % (senza condensa)
Ingresso di derivazione	con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento

Materiali

Colore	non applicabile
Materiale	Plastica / metallo

- Nessun collegamento di conduzione tra anello di supporto e graffe a espansione

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm
Profondità d'incasso della guida per graffette	32 mm
Profondità d'incasso della scatola	22 mm

Illuminazione

- con reattore elettronico	1000 W
- non compensata	1100 VA

Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade a risparmio energetico dimmerabili	440 W
Lampade fluorescenti compatte con reattore elettronico	22 x 20 W
- in accensione doppia	1000 W
- compensate in parallelo	1000 W /130 µF

Controllo del LED

Lampade LED Retrofit dimmerabili da 230 V	440 W

Controllo delle lampadine a incandescenza

Lampade a incandescenza e alogene 230 V	2300 W

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti a vite (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
- Con morsetti a vite	

Cavo

Lunghezza cavo di carico	max. 100 m
Lunghezza cavo derivazioni	max. 50 m

Equipaggiamento

- Utilizzabile anche come comando relè

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
- Basso utilizzo di energia	

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Rilevatore di movimento, Radio KNX - Sistemi di comando, Controllo luci
Linea di design principale	BERKER.NET