



80162785



**Con campi di scrittura, e RGB LED, e sonda di temperatura interna, KNX - BERKER S.1/B.3/B.7**

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio incasso

### Funzioni

Con termostato ambiente no

### Compatibilità

- Derivazione per sensore a tasti per scene di luce

### Comandi e indicatori

Con indicatore a LED si

Numero di tasti 2

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti

### Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati) max. 20 mA

### Potenza

Potenza assorbita KNX ≈ 150 mW

### Misure

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

### Schermo

Con display no

### Materiali

Colore linea di design alluminio/antracite

Colore indipendente delle linee di design per antracite e alluminio

Colore RAL Ardesia RAL 7021

Materiale termoplastico

Materiale stampabile Carta

Superficie Opaco

Trattamento della superficie non trattato

Gruppo di materiali Plastica

### Dimensioni

Inserto per targhetta (L x A) 52,3 x 24,9 mm

Altezza 55,3 mm

Larghezza 55,8 mm

### Controllo del LED

LED Con LED di esercizio bianco

### Collegamento

- per accoppiatore bus da incasso

### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system, easy

- Comando a uno e due tasti parametrizzabile

### Articoli forniti

Collegamento bus incluso no

### Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione 4

Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio si

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: pulsante, doppio

### Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione Con campi di scrittura

\_empty\_ e RGB LED

\_empty\_ e sonda di temperatura interna

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

Senza alogeni no

- Con protezione antismontaggio

- Telegramma di allarme alla rimozione dell'accoppiatore bus 1 bit o 1 byte

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -5...45 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20...70 °C

### Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando

Famiglia di prodotti: Famiglia di prodotti: pulsanti

Linea di design principale KNX - BERKER S.1/B.3/B.7

Serie KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

### Istruzione

- Utilizzare solo in combinazione con accoppiatori bus 8004 00 01!