

80163785

IP20

easy

Con campi di scrittura, e RGB LED, e sonda di temperatura interna, KNX - BERKER S.1/B.3/B.7

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso

Funzioni

Con termostato ambiente	no

Compatibilità

- Derivazione per sensore a tasti per scene di luce

Comandi e indicatori

Con indicatore a LED	si
Numero di tasti	3

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	max. 20 mA

Potenza

Potenza assorbita KNX	≈ 150 mW

Misure

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

Schermo

Con display	no

Materiali

Colore linea di design	alluminio/antracite
Colore indipendente delle linee di design	per antracite e alluminio
Colore RAL	Nero RAL 7016
Materiale	termoplastico
Materiale stampabile	Carta
Superficie	Lucido
Trattamento della superficie	non trattato
Gruppo di materiali	Plastica

Dimensioni

Inserto per targhetta (L x A)	52,3 x 15,6 mm
Altezza	55,3 mm
Larghezza	55,8 mm

Controllo del LED

LED	Con LED di esercizio bianco

Collegamento

- per accoppiatore bus da incasso

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system, easy

- Comando a uno e due tasti parametrizzabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	no

Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione	6
Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio	si
Tipo di prodotto:	Tipo di prodotto: pulsante, triplo

Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione	Con campi di scrittura
empty	e RGB LED
empty	e sonda di temperatura interna

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

- Con protezione antismontaggio
- Telegramma di allarme alla rimozione dell'accoppiatore bus 1 bit o 1 byte

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Sistemi di comando
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: pulsanti
Linea di design principale	KNX - BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Istruzione

- Utilizzare solo in combinazione con accoppiatori bus 8004 00 01!