2919

**Relè RolloTec per il comando di due motori in parallelo, per montaggio su guida Con uscite di derivazione, COMANDO PER VENEZIANE**

Caratteristiche tecniche

**Compatibilità**

- Con 2 uscite di derivazione per comando singolo

**Connettività**

- Con ingresso centrale, ad es. per timer RolloTec

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| Frequenza nominale | 50 Hz |

**Corrente**

| | |
|---|---|
| Corrente assorbita (esercizio) | ≈ 10 mA |
| Corrente di interruzione con cos φ = 0,6 | max. 4 A |

**Configurazione di rete**

- Con alimentazione da rete separata

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità | 42 mm |
| Altezza d'installazione da binario DIN | 39 mm |
| Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG) | 2,5 modules |
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 45 mm |

**Collegamento**

| | |
|---|---|
| Sezione conduttore (massiccia) | max. 2,5 mm² |

- Con morsetti a vite

**Equipaggiamento**

| | |
|---|---|
| Tempo di commutazione di comando su/giù | min. 0,5 s |
| Disaccoppiamento | Necessario per il disaccoppiamento elettrico motore |
| Motore | Per l'azionamento di 2 motori per persiane avvolgibili |

**Uso**

| | |
|---|---|
| _empty_ | Con uscite di derivazione |

**Identificazione**

| | |
|---|---|
| Applicazioni, impieghi | Comando per veneziane |
| Linea di design principale | COMANDO PER VENEZIANE |