



85341231



## Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC, nero lucido

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Modalità di fissaggio incasso

#### Funzioni

Modalità di esercizio Servizio di breve durata con tempo d'immunità (ad es. per commutazioni luce scale/a impulso)

- Modo operativo comandato da  $\mu$  processore
- Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante
- Con blocco pulsanti
- Funzione party per l'attivazione per 2 ore
- Con funzione di memoria per la simulazione di presenza

#### Comandi e indicatori

- Con pulsante per Off/On/Automatico

#### Sgancio

Tempo d'immunità ≈ 10 s

#### Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) 0...65 % (senza condensa)

Campo di rilevamento, rettangolare ≈ 12 x 16 m

#### Portata

Portata frontale ≈ 12 m

Portata laterale a ≈ 8 m m

#### Rilevazione

Numero zone di rilevamento 3

Angolo di copertura impostabile per lato ≈ 45...90 °

#### Materiali

Colore linea di design nero

Colore nero

Materiale termoplastico

#### Dimensioni

Altezza d'installazione 34 mm

Altezza di montaggio nominale 1,1 m

Diametro 57,6 mm

#### Illuminazione

Soglia di luminosità, impostabile ≈ 5...1000 lx , Esercizio diurno

#### Controllo del LED

LED	Con LED di esercizio e di stato rosso/verde/arancione, Visualizzazione di compatibilità modulo/inserto LED
-----	--

#### Impostazioni

Soglia di luminosità impostabile	si
Soglia di sensibilità impostabile	si
Soglia di sensibilità impostabile	10...100 %
Funzionamento di breve durata	200 ms
Ritardo di spegnimento	≈ 180 s
Ritardo di spegnimento, impostabile	≈ 10 s...30 mn
Preavviso di disattivazione con gradazione regolazione luce al 50% per	30 s

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Con protezione antismontaggio	

#### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
- Basso utilizzo di energia	

#### Identificazione

Applicazioni, impieghi	Rilevatore di movimento
Linea di design principale	BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
Serie	Rilevatore di movimento, Berker R.1, Berker R.3

#### Istruzione

Hinweistext	L'irraggiamento solare diretto permanente nel piano di rilevamento orientato verso l'alto può causare guasti al rilevatore di movimento. Adatto solo per l'utilizzo in aree interne!
-------------	---