



48038989



**Presa SCHUKO con 2 x USB Con protezione elevata contro i contatti, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare lucido**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Modalità di fissaggio incasso

**Connettività**

- Con 2 prese USB tipo A

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V
Rendimento a basso carico (10 %)	76,1 %
Rendimento medio in modo attivo	84,7 %
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale	16 A

**Tensione**

Tensione d'ingresso	220...250 V AC
Tensione di uscita	4,75...5,25 V DC

**Corrente**

Corrente d'ingresso	max. 500 mA
Corrente di uscita	2,4 A
Corrente di uscita con entrambe le prese in funzione	max. 2400 mA
Corrente di uscita per presa	max. 2400 mA
Corrente nominale in A	16 A

**Protezione**

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

**Potenza**

Potenza assorbita (stand-by)	< 50 mW
Potenza di uscita	12 W
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	68 mW

**Materiali**

Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido

**Dimensioni**

Profondità d'incasso 32 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per montaggio a incasso e in parete cava
-------------------	--

#### Collegamento

Sezione conduttore (flessibile)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	---------------------------

Sezione conduttore (rigida)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------------

- Con morsetti a molla

#### Equipaggiamento

Con porta etichetta trasparente	no
---------------------------------	----

#### Uso

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
---------	--

#### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
----------------------------------	----

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

#### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	5...35 °C
-------------------------	-----------

#### Identificazione

Linea di design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
----------------------------	--------------------

Serie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7
-------	------------------------------------