



48036086



Presa SCHUKO con 2 x USB Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio incasso

Connettività

- Con 2 prese USB tipo A

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V
Rendimento a basso carico (10 %)	76,1 %
Rendimento medio in modo attivo	84,7 %
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale	16 A

Tensione

Tensione d'ingresso	220...250 V AC
Tensione di uscita	4,75...5,25 V DC

Corrente

Corrente d'ingresso	max. 500 mA
Corrente di uscita	2,4 A
Corrente di uscita con entrambe le prese in funzione	max. 2400 mA
Corrente di uscita per presa	max. 2400 mA
Corrente nominale in A	16 A

Protezione

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Potenza

Potenza assorbita (stand-by)	< 50 mW
Potenza di uscita	12 W
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	68 mW

Materiali

Colore	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

Dimensioni

Profondità d'incasso 32 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Per montaggio a incasso e in parete cava

Collegamento

Sezione conduttore (flessibile)	1,5...2,5 mm ²
Sezione conduttore (rigida)	1,5...2,5 mm ²
- Con morsetti a molla	

Equipaggiamento

Con porta etichetta trasparente	no
---------------------------------	----

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	5...35 °C
-------------------------	-----------

Identificazione

Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3