



80960326



IP20

**Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit klarer Linse, KNX - Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert**

Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Unterputz

#### Funktion

- Bedienkonzept "Einzeltasten-Funktion" fest vorgegeben
- Bedienkonzept für Funktion "Rolllade/Jalousie" fest vorgegeben
- Schalten von Szenen (1..8) möglich
- Helligkeitswert der Status-LED für Tag-/Nachtbetrieb fest eingestellt, Umschaltung für Tag-/Nachtbetrieb möglich
- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte
- Farbe der Status-LED für das Gerät einheitlich einstellbar
- Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung
- Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
- Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar
- Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für Tasten-/Wippenfunktion einstellbar
- Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via Objekt oder manuell einstellbar
- Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits-, Temperaturwerte 1 und 2 Byte
- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt
- Sperrfunktion parametrierbar
- Tasten-/Wippenfunktionen für Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szene, Automatik deaktivieren

#### Kontrollen und Indikatoren

- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- mit Programmier Taste und roter Programmier-LED

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus 21...32 V DC

#### Leistung

Leistungsaufnahme KNX ≈ 108 mW

#### Kamera

- mit 2 klaren Linsen für die RGB-Status-Anzeige des Tastsensor-Moduls

#### Werkstoff

Designlinienfarbe anthrazit

RAL Farbe RAL 7021 - Schwarzgrau

Material / Verarbeitung lackiert

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche samt

Oberfläche lackiert

#### Abmessungen

Höhe 58 mm

#### Anschluss

- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus system, easy

#### Ausstattung

- mit integriertem Summer zur akustischen Identifikation des Teilnehmers innerhalb der Anlage

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb mit klarer Linse

#### Sicherheit

Schutzart IP20

- mit Demontageschutz

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...45 °C

Lager-/Transporttemperatur -20...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

- integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung KNX - Bediensysteme

Produktfamilie: Produktfamilie: Taster

Haupt-Designlinie KNX - Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Sekundär Designlinie(n) KNX, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9