85421200



IP20

BERKER.NET

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Avvio soft salvalampada

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	50/60 Hz

Tensione

Tensione d'esercizio	230 V AC

Protezione

Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Potenza

trasformatori elettronici e Bi-Mode dimmerabili	20…400 VA
Trasformatori convenzionali dimmerabili	20…200 VA
Potenza assorbita (stand-by)	< 0,3 W
Trasformatori elettronici e Bi-Mode	20…400 VA

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	10…95 %
Ingresso di derivazione	con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento

Materiali

Colore	non applicabile
Materiale	Plastica / metallo

- Nessun collegamento di conduzione tra anello di supporto e graffe a espansione

Dimensioni

Profondità d'incasso	32 mm

Controllo del LED

Lampade LED Retrofit dimmerabili da 230 V	3…250 W

Controllo delle lampadine a incandescenza

Lampade a incandescenza e alogene 230 V	20…350 W

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti a vite (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm²

- Con morsetti a vite

Cavo

Lunghezza cavo di carico	max. 100 m
Lunghezza cavo derivazioni	max. max. 50 m

Impostazioni

- Ottimizzazione della regolazione della luce mediante impostazione di precisione del tipo di carico e modalità di regolazione specifiche

Equipaggiamento

Ingresso di derivazione	si

- impostazione automatica del principio di regolazione luce in funzione del carico (processo autoDetect)
- Intervento a inizio o fine di fase a seconda del tipo di carico, autoimpostabile

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C

- Basso utilizzo di energia

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Radio KNX - Sistemi di comando, Rilevatore di movimento
della versione	R1.2
Linea di design principale	BERKER.NET

Istruzione

- {\b Attenzione!}
  Collegare esclusivamente lampade a risparmio energetico da 230 V {\b dimmerabili} o lampade LED Retrofit.