



85741183



IP20

Jalousie-Schaltuhr mit Display, Berker S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert

Technische Merkmale

Funktion

| | |
|-----------------------|----------|
| Astrozeitverschiebung | ± 2 h |
| Laufzeit | 2 min |
| Zufallsgenerator | ± 15 min |
| Gangreserve | ≈ 8 h |

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit Tastensperre
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung)
- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb

Kontrollen und Indikatoren

- LC-Display leuchtet während der Bedienung
- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display
- LC-Display-Kontrast einstellbar

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|------|
| Nennspannung | 12 V |
| Frequenz | - Hz |

Messung

| | |
|--|-------------------------|
| relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) | 0..65 % (ohne Betauung) |
|--|-------------------------|

Fühler

- Nicht geeignet für Regen- und Windsenor

Werkstoff

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Designlinienfarbe | alu |
| Farbe | aluminium |
| Material / Verarbeitung | lackiert |
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |

Montage

| | |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

Einstellungen

| | |
|-------------------------------------|--|
| minimale Lamellen-Verstellzeit | ≈ 250 ms |
| Lamellenverstellung bei Tastendruck | < 0,5 s |
| Zeit | mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar) |

- Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar
- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb

Ausstattung

| | |
|--|---------|
| Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab | 20 |
| Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck | > 0,5 s |
| Umschaltzeit bei Richtungswechsel | < 0,6 s |
| - 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar | |

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | mit Display |
|--------------------------------------|-------------|

Sicherheit

- mit Demontageschutz

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...45 °C |
| - niedriger Eigenenergiebedarf | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|--|
| Gewerk / Anwendung | Jalusiesteuerung |
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Sekundär Designlinie(n) | Elektronik-Plattform, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |

Hinweis

- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.