



85608100



## KNX-Funk Handsender 18-Kanal mit Beschriftungsfeld, Elektronik-Plattform, weiß/dunkelblau

### Technische Merkmale

#### Funktion

- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory

#### Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2

#### Frequenz

Funk Sendefrequenz	868,3 MHz
--------------------	-----------

#### Leistung

Funk Sendeleistung	< 10 mW
--------------------	---------

#### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 % (ohne Betauung)
--	--------------------------

#### Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430	

#### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	weiß/dunkelblau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	sonstige

#### Abmessungen

Länge	133,6 mm
Höhe	134 mm
Breite	50,2 mm

#### LED Steuerung

LED	mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED
-----	--

#### Anschluss

- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System

#### Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle	18
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Transmitter duty cycle	1 %
- mit bewegungs- und betätigungsabhängiger Beschriftungsfeld-Beleuchtung	
- mit Kanalgruppen-Umschalter	

### Bedienung

---

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld
--------------------------------------	-----------------------

---

### Verwendung Bedingungen

---

Betriebstemperatur	0...45 °C
--------------------	-----------

---

- niedriger Eigenenergiebedarf

---

### Kennzeichnung

---

Gewerk / Anwendung	KNX-Funk - Bediensysteme
--------------------	--------------------------

---

Haupt-Designlinie	Elektronik-Plattform
-------------------	----------------------

---