

(disinseribile)



85745288









Orologio radio KNX quicklink con display, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Variazione per fasi solari	± 2 h
Generatore casuale	± 15 mn
Riserva di funzionamento	≈ 8 h

- Funzioni supplementari ETS: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, richiamo dei tempi di scenario, tempo di regolazione della luce, pulsanti, visualizzazione dello stato
- Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
- Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile
- Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di attivazione)
- Con blocco pulsanti
- Funzioni quicklink: commutazione, 2 scenari, interruzione a tempo, pulsante contatto di chiusura, interruzione a tempo
- Con commutazione funzionamento manuale/automatico

Comandi e indicatori

- Il display LCD si illumina durante l'utilizzo
- Indicazione della compatibilità del modulo/inserto sul display
- Contrasto display LCD regolabile

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX

Potenza

Potenza di radiotrasmissione < 10 mW

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	065 % (senza condensa)
Precisione	± 3 min/anno

Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

Collegamento

- Integrazione tramite radio KNX/gateway TP a parete nel sistema TP KNX

Impostazioni

Tempo Con commutazione automatica ora legale/solare

- Programma fasi solari per commutazione all'alba/tramonto con città/paese o immissione coordinate, impostabile individualmente
- Nel programma Standalone, i comandi radio e di derivazione non vengono eseguiti
- Programma vacanze per variazioni casuali degli orari di attivazione nel comando automatico



Equipaggiamento

Numero di canali radio	1
Numero di collegamenti quicklink	max. 20 trasmettitori/ricevitori
Numero di orari di manovra per accensione/spegnimento	20
- 2 memorie di programma indipendenti e preimposta	nte, modificabili individualmente
Uso	
empty	con display
Sicurezza	
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Con protezione antismontaggio	
Condizioni d'impiego	
Temperatura d'esercizio	-545 °C
- Basso utilizzo di energia	
Identificazione	
Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Radio KNX - Sistemi di comando
Linea di design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	Piattaforma elettronica, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7