



85241129



IP20

## Jalousie-Taste Berker Q. 1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt

Technische Merkmale

### Funktion

Jalousie-Laufzeit	2 min
- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position	
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)	

### Kontrollen und Indikatoren

- Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	12 V
Frequenz	- Hz

### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0..65 % (ohne Betauung)
--	-------------------------

### Fühler

- Nicht geeignet für Regen- und Windsenor

### Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Thermoplast

### LED Steuerung

LED	LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Kontroll-LED für Aussperricherung
-----	---

### Montage

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

### Einstellungen

Lamellenverstellzeit	(einstellbar) 50 ms...2,5 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Nachlaufzeit, einstellbar	0...500 s
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0,4 s

### Ausstattung

Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0,4 s
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s

### Sicherheit

- mit Demontageschutz

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-5...45 °C
--------------------	------------

---

- niedriger Eigenenergiebedarf

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Jalousiesteuerung
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

---

**Hinweis**

- 
- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.
-