75316102

Attuatore di commutazione/per veneziane sestuplo/triplo per montaggio su guida 4 A Con morsetti a molla, KNX, grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Design

Sistema bus	sì
Modalità di fissaggio	REG
Versione tecnica	Sestuplo/triplo

Funzioni

Modalità di esercizio	Possibilità di esercizio misto a piacere tra funzioni di azionamento e commutazione

- Adatto a commutazione di diversi conduttori esterni
- Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
- Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
- Con funzione parasole
- Per la commutazione di ad es. 6 carichi indipendenti o il comando di 3 azionamenti

Comandi e indicatori

Spia luminosa	Si

- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX
- Comando manuale di ogni canale tramite pulsante (comando a un tasto)
- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale
- Pulsanti per comando manuale per On/Off (su/giù) e funzione bus On/Off per canale/apparecchio
- Con pulsante di programmazione illuminabile

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Principali caratteristiche elettriche

Corrente nominale	4 A

Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21...32 V DC
Tensione di uscita	230 V~
Tensione di alimentazione del sistema	30V DC tramite bus

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	4 mA
Corrente assorbita bus (riposo)	3 mA
Corrente massima traversante	4 A
Corrente di interruzione con cos φ = 0,8	max. 4 A

Potenza

Alimentazione massima con trasf. elettronico	800 W
Potenza dissipata totale	1 W
Potenza di uscita	800 W
Trasformatori convenzionali	800 VA
Trasformatori elettronici	800 W

Materiali

Colore	grigio chiaro

Dimensioni

Profondità	65 mm
Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	4 modules
Altezza	90 mm
Larghezza	70 mm

Illuminazione

- con reattore elettronico	12 x 36 W
- non compensata	800 W

Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade a risparmio energetico	6 x 23 W
Potenza lampade a illuminazione fluo	6x23W
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.	12 x 36 W

Controllo del LED

_	6
Lampade LED da 230 V	6 x 23 W
Potenza LED	72 W
LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale

Controllo delle lampadine a incandescenza

Potenza massima con lampade a incandescenza	800 W
Lampade a incandescenza 230 V	800 W
Lampade alogene 230 V	800 W
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	800 W

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm²
Sezione conduttore (flessibile)	0,75…2,5 mm²
Sezione conduttore (rigida)	0,75…2,5 mm²
Tipo di connessione	Quick Connect

- Con accoppiatore bus integrato
- con terminali QuickConnect
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system

- Tempo di commutazione in caso di cambio di marcia impostabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si

Equipaggiamento

Espansibilità modulare	no

- Con contatti di chiusura senza potenziale parametrizzabili anche come contatti di apertura

Uso

empty	Con morsetti a molla

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C

Identificazione

Linea di design principale	KNX