



80163780



**Con campi di scrittura, e RGB LED, e sonda di temperatura interna, KNX - BERKER S.1/B.3/B.7**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Modalità di fissaggio incasso

**Funzioni**

Con termostato ambiente no

**Compatibilità**

- Derivazione per sensore a tasti per scene di luce

**Comandi e indicatori**

Con indicatore a LED si

Numero di tasti 3

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti

**Corrente**

Corrente assorbita bus (trasferimento dati) max. 20 mA

**Potenza**

Potenza assorbita KNX ≈ 150 mW

**Misure**

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

**Schermo**

Con display no

**Materiali**

Colore linea di design bianco/bianco polare

Colore indipendente delle linee di design per bianco e bianco polare

Colore RAL RAL 1013 - Bianco perlato

Materiale termoplastico

Materiale stampabile Carta

Superficie Lucido

Trattamento della superficie non trattato

Gruppo di materiali Plastica

**Dimensioni**

Inserto per targhetta (L x A) 52,3 x 15,6 mm

Altezza 55,3 mm

Larghezza 55,8 mm

**Controllo del LED**

LED Con LED di esercizio bianco

### Collegamento

- per accoppiatore bus da incasso

### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system, easy

- Comando a uno e due tasti parametrizzabile

### Articoli forniti

Collegamento bus incluso no

### Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione 6

Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio si

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: pulsante, triplo

### Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione Con campi di scrittura

\_empty\_ e RGB LED

\_empty\_ e sonda di temperatura interna

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

Senza alogeni no

- Con protezione antismontaggio

- Telegramma di allarme alla rimozione dell'accoppiatore bus 1 bit o 1 byte

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -5...45 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20...70 °C

### Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando

Famiglia di prodotti: Famiglia di prodotti: pulsanti

Linea di design principale KNX - BERKER S.1/B.3/B.7

Serie KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

### Istruzione

- Utilizzare solo in combinazione con accoppiatori bus 8004 00 01!