



80144326



IP20

easy

Con campi di scrittura, e RGB LED, e sonda di temperatura interna, KNX - Berker Q.1/Q.3

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio incasso

### Funzioni

Con termostato ambiente sì

### Compatibilità

- Derivazione per sensore a tasti per scene di luce

### Comandi e indicatori

Con indicatore a LED sì

Numero di tasti 4

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti

### Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati) max. 20 mA

### Potenza

Potenza assorbita KNX ≈ 150 mW

### Misure

- Comando valore per valori regolazione luce, posizione, luminosità e temperatura 1 e 2 byte

### Schermo

Con display no

### Materiali

Colore linea di design antracite

Colore indipendente delle linee di design antracite

Colore RAL Ardesia RAL 7021

Materiale termoplastico

Superficie velluto

superficie verniciato

Trattamento della superficie verniciato

Gruppo di materiali Plastica

### Dimensioni

Inserto per targhetta (L x A) 56,4 x 12 mm

Altezza 58,7 mm

Larghezza 58,7 mm

### Controllo del LED

LED Con LED di esercizio bianco

### Collegamento

- per accoppiatore bus da incasso

### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system, easy

### Articoli forniti

Collegamento bus incluso no

### Equipaggiamento

Numero di punti di attivazione 8

Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio si

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: pulsante, quadruplo

### Uso

Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione Con campi di scrittura

\_empty\_ e RGB LED

\_empty\_ e sonda di temperatura interna

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

Senza alogeni no

- Con protezione antismontaggio
- Telegramma di allarme alla rimozione dell'accoppiatore bus 1 bit o 1 byte

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -5...45 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20...70 °C

### Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando

Famiglia di prodotti: Famiglia di prodotti: pulsanti

Linea di design principale KNX - Berker Q.1/Q.3

Serie KNX, Berker Q.1, Berker Q.3

### Istruzione

- Utilizzare solo in combinazione con accoppiatori bus 8004 00 01!