



85241139



IP20

## Jalousie-Taste Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

### Funktion

Jalousie-Laufzeit	2 min
Laufzeit	max. 2 min
- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position	
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)	

### Kontrollen und Indikatoren

- Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	12 V
Frequenz	- Hz

### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0...65 % (ohne Betauung)
--	--------------------------

### Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Thermoplast

### Abmessungen

Durchmesser	57,6 mm
-------------	---------

### LED Steuerung

LED	LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Kontroll-LED für Aussperricherung
-----	---

### Montage

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

### Einstellungen

Lamellenverstellzeit	(einstellbar) 50 ms...2,5 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Nachlaufzeit, einstellbar	0...500 s
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0,4 s

### Ausstattung

Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0,4 s
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s

### Sicherheit

- mit Demontageschutz

#### Verwendung Bedingungen

---

Betriebstemperatur -5...45 °C

---

- niedriger Eigenenergiebedarf

---

#### Kennzeichnung

---

Gewerk / Anwendung Jalousiesteuerung

---

Haupt-Designlinie Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic

---

Sekundär Designlinie(n) Elektronik-Plattform, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

---

#### Hinweis

---

- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.
  - Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1 fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.  
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!
-