



12033565

## BERKER W.1

Caratteristiche tecniche

### Connettività

- per ricevitore terrestre e SAT
- Per segnale analogico e digitale

### Frequenza

Tecnologia a banda larga 4...2400 MHz

### Resistenza

Impedenza caratteristica 75 Ω

### Attenuazione

Attenuazione del segnale a 2150 MHz 2 dB

Attenuazione del segnale a 860 MHz 5 dB

### Coperchio

- con coperchio a cerniera trasparente

### Collegamento

- Con morsetti a vite

### Cavo

- Con un passacavo per 2 cavi e un passacavo per cavo o tubo

### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP55

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -40...30 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -50...50 °C

### Identificazione

Applicazioni, impieghi Tecnica di telecomunicazioni

Linea di design principale BERKER W.1

### Istruzione

Hinweistext Molle del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile, perni del collegamento rapido in ZAMAK.