85655226

IP20

Radiotrasmettitore KNX da muro singolo piatto quicklink Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, antracite velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Funzioni supplementari ETS: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, pulsanti, visualizzazione dello stato, gradazione regolazione della luce
- Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
- Funzioni quicklink: commutazione, regolazione della luce, veneziane, 2 scenari, interruzione a tempo, pulsante contatto di chiusura, memoria

Comandi e indicatori

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti
- Con pulsante di configurazione

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2

Frequenza

Radiofrequenza di trasmissione	868,3 MHz

Potenza

Potenza di radiotrasmissione	< 10 mW

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	0…65 % (senza condensa)

Batterie

Durata della batteria [anni]	≈ 5

- Con una batteria a bottone da 3 V al litio tipo: CR 2430

Materiali

Colore linea di design	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	velluto

Dimensioni

Altezza d'installazione	14 mm

Controllo del LED

LED	Con LED di stato trasmissione e stato batteria rosso/verde/arancione, Con LED di configurazione

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per montaggio a parete piatta ed estensione della combinazione

Collegamento

- Integrazione tramite radio KNX/gateway TP a parete nel sistema TP KNX

Impostazioni

- Configurazione quicklink senza strumenti tramite pulsanti e indicatori LED
- Interfaccia utente superiore e inferiore configurabile liberamente

Equipaggiamento

Numero di canali radio	2
Numero di collegamenti quicklink	max. 20 trasmettitori/ricevitori
Transmitter duty cycle	1 %

Sicurezza

- Con protezione antismontaggio

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C

- Basso utilizzo di energia

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Radio KNX - Sistemi di comando
Linea di design principale	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Serie	Berker Q.1, Berker Q.3