



Jalousie-Taste Berker K.5, edelstahl matt, lackiert

Technische Merkmale

Funktion

Jalousie-Laufzeit	2 min
- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position	
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Ausspersicherung)	

Kontrollen und Indikatoren

- Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	12 V
Frequenz	- Hz

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)	0..65 % (ohne Betauung)
--	-------------------------

Fühler

- Nicht geeignet für Regen- und Windsenor

Werkstoff

Designlinienfarbe	edelstahl
Farbe	edelstahl
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast

LED Steuerung

LED	LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Kontroll-LED für Ausspersicherung
-----	---

Montage

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Einstellungen

Lamellenverstellzeit	(einstellbar) 50 ms...2,5 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Nachlaufzeit, einstellbar	0...500 s
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0,4 s

Ausstattung

Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0,4 s
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s

Sicherheit

- mit Demontageschutz

85241173



IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...45 °C

- niedriger Eigenenergiebedarf

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Jalousiesteuerung

Haupt-Designlinie Berker K.5

Sekundär Designlinie(n) Elektronik-Plattform, Berker K.5

Hinweis

- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.
