



75904002



IP30

## IR Konfigurations-Handsender für Präsenzmelder schwarz matt

### Technische Merkmale

#### Kontrollen und Indikatoren

- 3 Konfigurationsbereiche für Steuerung, Abschaltverzögerung, Helligkeitsschwelle
- 15 Tasten mit integrierter Status-LED

#### Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 2,5
------------------------------	-------

#### Fühler

IR	RC6-Code
----	----------

#### Werkstoff

Oberfläche	matt
------------	------

#### Abmessungen

Länge	111 mm
Höhe	110,1 mm
Breite	63 mm

#### LED Steuerung

LED	zusätzliche Quittierungs-LED zur Anzeige der IR-Übertragung
-----	---

#### Einstellungen

- Einstellung der Helligkeitsschwelle manuell, über Standardwerte oder Lernmodus
- Standardeinstellungen der Helligkeitsschwelle Tageslicht, Büro, Flur wählbar

#### Ausstattung

- 2 Konfigurationsspeicher für identische Konfiguration mehrerer Präsenzmelder

#### Sicherheit

Schutzart	IP30
Halogenfrei	nein

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Bewegungsmelder, KNX - Sensoren
Sekundär Designlinie(n)	Bewegungsmelder, Hauselektronik, KNX

#### Hinweis

- auch für KNX-Anwendungen - KNX IR Präsenzmelder