



75314116



**Attuatore di commutazione/per veneziane quadruplo/doppio pro per montaggio su guida per carico L, 16 A Con morsetti a molla, KNX**

**Caratteristiche tecniche**

**Design**

Sistema bus	sì
Modalità di fissaggio	REG

**Funzioni**

Modalità di esercizio	Possibilità di esercizio misto a piacere tra funzioni di azionamento e commutazione
-----------------------	---

- Adatto a commutazione di diversi conduttori esterni
- Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
- Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
- Con funzione parasole
- Per la commutazione di ad es. 4 carichi indipendenti o il comando di 2 azionamenti

**Comandi e indicatori**

Spia luminosa	Sì
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX</li> <li>- Comando manuale di ogni canale tramite pulsante (comando a un tasto)</li> <li>- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale</li> <li>- Pulsanti per comando manuale per On/Off (su/giù) e funzione bus On/Off per canale/apparecchio</li> <li>- Con pulsante di programmazione illuminabile</li> </ul>	

**Connettività**

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

**Principali caratteristiche elettriche**

Tensione nominale d'impiego c.a.	230 V
Corrente nominale	16 A

**Tensione**

Tensione d'esercizio via bus	21...32 V DC
Tensione di uscita	230 V~
Tensione di alimentazione del sistema	30V DC tramite bus

**Corrente**

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	4 mA
Corrente assorbita bus (riposo)	3 mA
Corrente nominale in A	16 A

**Potenza**

Alimentazione massima con trasf. elettronico	1200 W
Potenza dissipata totale	8 W
Potenza di uscita	2300 W
max. potenza di interruzione	5750 W
Trasformatori convenzionali	1600 VA
Trasformatori elettronici	1200 W

### Materiali

Colore	grigio chiaro
--------	---------------

### Dimensioni

Profondità	65 mm
Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	4 modules
Altezza	90 mm

### Illuminazione

- con reattore elettronico	20 x 36 W
- non compensata	1200 VA

### Controllo delle lampadine fluorescenti

Lampade a risparmio energetico	12 x 23 W
Potenza lampade a illuminazione fluo	18x23W
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.	20 x 36 W
- compensate in parallelo	1500 W /200 µF

### Controllo del LED

-	18
Lampade LED da 230 V	18 x 23 W
LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale

### Controllo delle lampadine a incandescenza

Potenza massima con lampade a incandescenza	2300 W
Lampade a incandescenza 230 V	2300 W
Lampade alogene 230 V	2300 W
Lampade a incandescenza e alogene 230 V	2300 W

### Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm <sup>2</sup>
Tipo di carico	Carico C
Sezione conduttore (flessibile)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore (rigida)	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo di connessione	Quick Connect
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con accoppiatore bus integrato</li> <li>- con terminali QuickConnect</li> <li>- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento</li> </ul>	

### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system
- Tempo di commutazione in caso di cambio di marcia impostabile	

### Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si
--------------------------	----

#### Equipaggiamento

Espansibilità modulare	no
- Con contatti di chiusura senza potenziale parametrizzabili anche come contatti di apertura	

#### Uso

_empty_	Con morsetti a molla
---------	----------------------

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

#### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20...70 °C

#### Identificazione

Apparecchio della famiglia	TYA
Linea di design principale	KNX