



3315401606



Presa VGA BERKER S.1/B.3/B.7, antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Connettività

- Con uscita diritta
- Compatibile con S-VGA
- Con presa D-Subminiatur a 15 poli (frontale)

Frequenza

Gamma di frequenza video max. 160 MHz

Schermo

Risoluzione max. 1280 x 1024 px

Materiali

Colore linea di design antracite

Colore RAL Ardesia RAL 7021

Materiale Plastica / metallo

Superficie Opaco

Dimensioni

Profondità d'incasso 12 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione, Per fissaggio a vite

Collegamento

Collegamento Con presa doppia in subminiatura da 15 poli

- Con presa posteriore per collegamento a cavo VGA pre-confezionato

Equipaggiamento

- Con anello di supporto

Identificazione

Applicazioni, impieghi Tecnica di telecomunicazioni

Linea di design principale BERKER S.1/B.3/B.7

Serie Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Istruzione

Hinweistext Per il collegamento di PC e Notebook con ad es. monitor (LCD) e videoproiettori., Rispettare le istruzioni del produttore dei cavi e delle apparecchiature in relazione alla lunghezza massima del cavo VGA!, Ditta Fränkische: "tubo multimedia" per la posa di cavi di collegamento preconfezionati, nr. art. 294.10.092, Consiglio per l'installazione: Ditta Kaiser: "scatola Electronic" al fine di rispettare i raggi di curvatura consentiti, nr. art. 1068-02 o 9062-74