



3315418989



## Presa VGA Con morsetti a sollevamento a vite, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare lucido

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Versione tecnica Con morsetti a sollevamento a vite

#### Connettività

- Con uscita diritta
- Compatibile con S-VGA
- Con presa D-Subminiatur a 15 poli (frontale)

#### Frequenza

Gamma di frequenza video max. 160 MHz

#### Schermo

Risoluzione max. 1280 x 1024 px

#### Materiali

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Colore RAL Bianco RAL 9010

Materiale Plastica / metallo

Superficie Lucido

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione, Per fissaggio a vite

#### Collegamento

Sezione conduttore max. 1,5 mm<sup>2</sup>

- Con morsetti di sollevamento a vite per il collegamento al cavo VGA a 15 fili

#### Equipaggiamento

- Con anello di supporto

#### Uso

\_empty\_ Con morsetti a sollevamento a vite

#### Identificazione

Applicazioni, impieghi Tecnica di telecomunicazioni

Linea di design principale BERKER S.1/B.3/B.7

Serie Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

**Istruzione**

---

Hinweistext

Per il collegamento di PC e Notebook con ad es. monitor (LCD) e videoproiettori., Rispettare le istruzioni del produttore dei cavi e delle apparecchiature in relazione alla lunghezza massima del cavo VGA!, Ditta Fränkische: "tubo multimedia" per la posa di cavi di collegamento preconfezionati, nr. art. 294.10.092, Consiglio per l'installazione:  
Ditta Kaiser: "scatola Electronic" al fine di rispettare i raggi di curvatura consentiti, nr. art. 1068-02 o 9062-74

---