



181112



## Pulsante, contatto di chiusura BERKER TS, oro lucido, 24 carati galvanizzato

### Caratteristiche tecniche

#### Versione

- Contatto di chiusura

#### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	12 V
Tensione nominale	12 V

#### Corrente

Corrente pulsante	1,5 A
-------------------	-------

#### Materiali

Colore linea di design	oro
Colore	oro
Materiale / lavorazione	24 carati galvanizzato
Materiale	ottone
Superficie	Lucido
- Ottone, affinato	

#### Dimensioni

Profondità	19,7 mm
Profondità d'incasso	13 mm
Altezza	22 mm
Larghezza	22 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
-------------------	----------------------

#### Collegamento

- Con morsetti a molla

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

#### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-20...60 °C
-------------------------	-------------

#### Identificazione

Linea di design principale	BERKER TS
----------------------------	-----------

#### Istruzione

- Adatto per l'allacciamento tramite interfaccia di sistema a installazioni radiobus, radio KNX o KNX.

Da usare in alternativa al comando tramite interruttori relè.