

5101

**Pulsante/spia luminosa E10, contatto di chiusura CONTROLLO LUCI**

Caratteristiche tecniche

**Versione**

- Contatto di chiusura

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |

**Corrente**

| | |
|---|---|
| Corrente pulsante | 2 A |

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Materiale | Plastica / metallo |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità | 30,4 mm |
| Profondità d'incasso | 29,3 mm |
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |

**Controllo delle lampadine a incandescenza**

| | |
|---|---|
| Potenza lampade a incandescenza | max. 2 W |

**Collegamento**

- Con morsetti a vite

**Equipaggiamento**

- Per illuminazione e commutazione di controllo

**Sicurezza**

| | |
|---|---|
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |

**Identificazione**

| | |
|---|---|
| Applicazioni, impieghi | Controllo luci |
| Linea di design principale | CONTROLLO LUCI |