



85241139



IP20

## Pulsante per veneziane BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC, bianco polare lucido

### Caratteristiche tecniche

### Funzioni

Tempo di ciclo veneziana	2 mn
Tempo di ciclo	max. 2 mn
- Funzione di memoria per l'esecuzione automatica di tempi di accensione e spegnimento con posizione	
- Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di chiusura)	

### Comandi e indicatori

- Attivazione della funzione party premendo il pulsante in posizione superiore e inferiore > 20 sec.

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	12 V
Frequenza nominale	- Hz

### Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione)	0...65 % (senza condensa)
--	---------------------------

### Materiali

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco ghiaccio
Materiale	termoplastico

### Dimensioni

Diametro	57,6 mm
----------	---------

### Controllo del LED

LED	Visualizzazione di compatibilità modulo/inserto LED, Con LED di stato per memoria e funzione party rosso/arancione, Con LED di controllo per protezione di chiusura
-----	---

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio a molla
-------------------	-------------------

### Impostazioni

Tempo di movimento lamelle	(regolabile) 50 ms...2,5 s
Tempo di spostamento lamelle minimo	≈ 250 ms
Ritardo di spegnimento, impostabile	0...500 s
Spostamento lamine tramite pressione pulsante	< 0,4 s

### Equipaggiamento

Autotenuta per 2 min con pressione pulsante	> 0,4 s
Tempo di commutazione con variazione di direzione	< 0,6 s

### Sicurezza

- Con protezione antismontaggio

**Condizioni d'impiego**

---

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
- Basso utilizzo di energia	

---

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Comando per veneziane
Linea di design principale	BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
Serie	Piattaforma elettronica, Berker R.1, Berker R.3

---