



6765117006



**Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, con serratura - chiusure opposte, Con morsetti a sollevamento a vite, BERKER K.1**

Caratteristiche tecniche

### Design

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Modalità di fissaggio | incasso |
| - Bipolare + terra    |         |

### Principali caratteristiche elettriche

|                    |          |
|--------------------|----------|
| tensione nominale  | 250 V    |
| Tensione nominale  | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale  | 16 A     |

### Materiali

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Colore linea di design  | antracite        |
| Colore                  | antracite        |
| Colore RAL              | Ardesia RAL 7021 |
| Materiale / lavorazione | verniciato       |
| Materiale               | termoplastico    |
| Superficie              | Opaco            |

### Dimensioni

|   |       |
|---|-------|
| Profondità d'incasso delle scatole da incasso | 31 mm |
|---|-------|

### Installazione, montaggio

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

### Collegamento

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
|--------------------------|---------------------|

### Uso

|  |  |
|--|--|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | Con protezione elevata contro i contatti |
| _empty_  | con serratura - chiusure opposte         |
| _empty_  | Con morsetti a sollevamento a vite       |

### Sicurezza

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Grado di resistenza agli impatti | 05 |
|----------------------------------|----|

### Identificazione

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Linea di design principale | BERKER K.1 |
|----------------------------|------------|

### Istruzione

|             |   |
|-------------|---|
| Hinweistext | Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta. |
|-------------|---|