



3315406089



## VGA Steckdose Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt

### Technische Merkmale

#### Konnektivität

- mit Geradeauslass
- S-VGA kompatibel
- mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front)

#### Frequenz

Frequenzbereich Video max. 160 MHz

#### Bildschirm

Auflösung max. 1280 x 1024 px

#### Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	samt

#### Abmessungen

Einbautiefe 12 mm

#### Montage

Montageart ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung

#### Anschluss

Anschluss mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse  
 - mit rückseitiger Buchse für Anschluss an vorkonfektioniertes VGA-Kabel

#### Ausstattung

- mit Tragring

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

#### Hinweis

Hinweistext Zur Verbindung von PCs und Notebooks mit Anzeigegegeräten, wie z. B. (LCD-) Monitoren und Beamern., Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen VGA-Kabellänge beachten!, Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" zur Verlegung vorkonfektionierter Anschlusskabel, Art.-Nr. 294.10.092, Installations-Empfehlung: Firma Kaiser: "Electronic-Dose" zur Einhaltung der zulässigen Biegeradien, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74