



85741173





IP20

Jalousie-Schaltuhr mit Display, Berker K.5, edelstahl matt, lackiert

Technische Merkmale

Funktion

| Astrozeitverschiebung | ± 2 h |
|-----------------------|----------|
| Laufzeit | 2 min |
| Zufallsgenerator | ± 15 min |
| Gangreserve | ≈ 8 h |

- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- mit Tastensperre
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung)
- mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb

Kontrollen und Indikatoren

- LC-Display leuchtet während der Bedienung
- Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display
- LC-Display-Kontrast einstellbar

Elektrische Hauptmerkmale

| Nennspannung | 12 V |
|--------------|------|
| Frequenz | - Hz |

Messung

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) 0...65 % (ohne Betauung)

Fühler

- Nicht geeignet für Regen- und Windsenor

Werkstoff

| edelstahl |
|-------------------|
| lackiert |
| Kunststoff/Metall |
| |

Montage

Montageart Klemmbefestigung

Einstellungen

| minimale Lamellen-Verstellzeit | ≈ 250 ms |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Lamellenverstellung bei Tastendruck | < 0,5 s |
| Zeit | mit automatischer Sommer-/Winterzeit- |

Umschaltung (abschaltbar)

- Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar
- Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb



Ausstattung

Hinweis

- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.

| Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab | 20 |
|--|----------------------------------|
| Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck | > 0,5 s |
| Umschaltzeit bei Richtungswechsel | < 0,6 s |
| - 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individ | duell anpassbar |
| Bedienung | |
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | mit Display |
| Sicherheit | |
| - mit Demontageschutz | |
| Verwendung Bedingungen | |
| Betriebstemperatur | -545 °C |
| - niedriger Eigenenergiebedarf | |
| Kennzeichnung | |
| Gewerk / Anwendung | Jalousiesteuerung |
| Haupt-Designlinie | Berker K.5 |
| Sekundär Designlinie(n) | Elektronik-Plattform, Berker K.5 |