



**Bilanciere con stampa "0" lente rossa, BERKER K.1, antracite opaco, verniciato**

Caratteristiche tecniche

**Comandi e indicatori**

- Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo
- Per interruttore a bilanciere a più poli

**Materiali**

Colore linea di design	antracite
Colore	antracite
Colore RAL	Ardesia RAL 7021
Materiale / lavorazione	verniciato
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio	fissaggio a molla
-------------------	-------------------

**Equipaggiamento**

- Per illuminazione e commutazione di controllo

**Uso**

_empty_	lente rossa
---------	-------------

**Identificazione**

Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	BERKER K.1

**Istruzione**

- Il grado di protezione IP44 è garantito solo mediante collegamento col relativo gruppo fluorescente, a incandescenza o LED, e tramite set di guarnizioni per interruttori/pulsanti.

14177106

